

# 20 mA / M-Bus Umsetzer



## // Beschreibung

Mit Hilfe des Umsetzers CS (20 mA) auf M-Bus können Geräte mit einer 20 mA-Schnittstelle (vorzugsweise Elektrizitätszähler) in eine vorhandene M-Bus Topologie eingebunden werden.

- Umsetzer für einen Zähler mit CS (20 mA) Schnittstelle auf M-Bus
- Keine Spannungsversorgung notwendig
- Passiver M-Bus Anschluss, Funktion als „Slave“
- Umsetzer kann unterhalb des Klemmendeckels platziert werden
- Anschluss über 4 freiliegende Drähte à 25 cm
- Auslesung nicht über Modemverbindung möglich
- Belegung von 5 M-Bus Standardlasten

Technische Daten	M-Bus / 20 mA
Bus	M-Bus
Anschluss	CS (20 mA)
Geschwindigkeit	9.600 Baud
Schutzklasse	IP30
Abmessungen (B x H x T)	90 x 15 x 30 mm
Bestellinformation	Art. Nr.
Umsetzer 20 mA / M-Bus	8104

